

Link do produktu: <https://hollex.pl/konwerter-konwerter-opticum-robust-scr-4ub-3-legacy-p-4662.html>

## Konwerter Konwerter Opticum Robust SCR 4UB + 3 Legacy

Cena	<b>129,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>LNBU4662</b>
Producent	<b>AX TECHNOLOGY / Opticum</b>

### Opis produktu

**Opticum Robust SCR 4UB + 3 LEGACY** to konwerter, który ma cztery niezależne wyjścia: 3 zwykłe Universal i jedno SCR (Unicable). Konwerter posiada 4 częstotliwości podstawowe dla wyjścia SCR pracujące w specyfikacji UNICABLE I

Pozwala zatem na **jednoprzewodową (szeregową) transmisję sygnału do 4 odbiorników z oznaczeniem Unicable w menu** oraz z trzech wyjść do trzech zwykłych dekoderek.

Warunkiem jest posiadanie przez nich funkcji **UNICABLE**, która polega na wykorzystaniu

do transmisji sygnału 4 częstotliwości:

- Odbiornik 1 - 1210 MHz
- Odbiornik 2 - 1420 MHz
- Odbiornik 3 - 1680 MHz
- Odbiornik 4 - 2040 MHz.

Jedno wyjście konwertera UNICABLE (SCR) w kolorze złotym pozwala na poprowadzenie sygnału jednym kablem do max. 4 odbiorników cyfrowych z sygnałem SCR lub UNICABLE.

**Trzy** wyjścia konwertera tzw. full band w kolorze srebrnym pozwalają na podłączenie **trzech** tradycyjnych odbiorników cyfrowych.

#### Parametry techniczne:

- Dolne pasmo wejściowe: 10,7-11,7 GHz
- Oscylator dolny: 9,75 GHz
- Górne pasmo wejściowe: 11,7-12,75 GHz
- Oscylator górny: 10,6 GHz
- Wyjście IF kanał 1 (SCR): 1210 MHz
- Wyjście IF kanał 2 (SCR): 1420 MHz
- Wyjście IF kanał 3 (SCR): 1680 MHz
- Wyjście IF kanał 4 (SCR): 2040 MHz
- Wzmocnienie: pow. 57 dB
- Ilość wyjść full band: 3
- Współczynnik szumów: 0,1 dB
- Pobór prądu: 300 mA
- Średnica uchwytu: 40 mm
- Temperatura pracy: - 40°C + 65°C

### Dane techniczne

Parametry techniczne:

Współczynnik szumów/Noise figure  
Wzmocnienie/Gain

0,1dB  
min. 57dB

Pobór prądu/Current consumption	300 mA
Kompatybilny z DVB-S2/HDTV	TAK
Masa/Weight	455g
Średnica uchwytu konwertera	40mm

## Zalety i wady



- + wszystko jednym kablem!
- + zabezpieczenie złącza F (pokrywa)
- + współczynnik szumów 0,1dB
- + kompatybilny z DVB-S2 i HDTV
- + Obsługa 24 odbiorników SCR!

## GPSR

### Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do odbioru sygnału telewizji satelitarnej i jego konwersji na sygnał pośredni przekazywany do instalacji antenowej lub odbiornika.

### Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcją instalacji antenowej.
- Montaż powinien być wykonany w sposób stabilny i bezpieczny, zgodnie z zaleceniami producenta anteny.
- Nie używać uszkodzonych konwerterów ani złączy.
- Chronić produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas montażu.
- Nie otwierać ani nie modyfikować obudowy konwertera.
- Produkt należy zabezpieczyć przed długotrwałym działaniem wilgoci w przypadku instalacji, jeśli nie jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Podczas montażu na wysokości należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
- Nie montować instalacji podczas burzy lub w pobliżu linii energetycznych.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

### Konserwacja

- Okresowo sprawdzać stan mechaniczny uchwytu i obudowy konwertera.
- W przypadku uszkodzeń lub pogorszenia działania sygnału należy wymienić produkt.
- Zaleca się kontrolę instalacji po silnych wiatrach lub opadach.