Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:24

Link do produktu: https://hollex.pl/konwerter-opticum-robust-scr-24ub-2-legacy-p-4781.html



Konwerter Opticum Robust SCR 24UB + 2 Legacy

Cena	**139,00 zł**
Cena poprzednia	~~**169,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**LNBUN4781**
Producent	**AX TECHNOLOGY / Opticum**

Opis produktu

Opticum Robust SCR 24UB + 2 LEGACY to konwerter**,** który ma cztery niezależne wyjścia: **2** zwykłe Universal i jedno SCR (Unicable). Konwerter posiada aż **24** częstotliwości dla wyjścia SCR

Pozwala zatem na **jednoprzewodową (szeregową) transmisję sygnału do kilkunastu (max. 24) odbiorników z oznaczeniem Unicable w menu** oraz z dwóch klasycznych wyjść do dwóch zwykłych dekoderów.

To świetne rozwiązanie dla instalacji Multiroom w jednym obiekcie.

Konwerter Unicable to rewolucja w telewizji satelitarnej - jedno wyjście konwertera, jeden kabel dla **24** odbiorników cyfrowych. Można łączyć odbiorniki szeregowo przez przelotki lub z zastosowaniem rozgałęźników TV-SAT (zależy od typu odbiornika).

Odbiorniki podłączone szeregowo dzięki Unicable pracują oczywiście w pełni **niezależnie**.

Warunkiem jest funkcja Unicable w menu tunera, która polega na wykorzystaniu do transmisji sygnału 24 częstotliwości:

ub 24	częstotliwość centralna	częstotliwość początkowa	częstotliwość końcowa	szerokość kanału UB	EN 50494	EN 50607
	MHz					
1	**1210**	1190	1230	40	+	+
2	**1420**	1400	1440	40	+	+
3	**1680**	1660	1700	40	+	+
4	**2040**	2020	2060	40	+	+
5	**978**	958	998	40	+	+
6	**1028**	1008	1048	40	+	+
7	**1072**	1052	1092	40	+	+
8	**1116**	1096	1136	40	+	+
9	**1160**	1140	1180	40		+
10	**1271**	1251	1291	40		+
11	**1315**	1295	1335	40		+
12	**1359**	1339	1379	40		+
13	**1484**	1464	1504	40		+
14	**1528**	1508	1548	40		+
15	**1572**	1552	1592	40		+
16	**1616**	1596	1636	40		+
17	**2084**	2064	2104	40		+
18	**2128**	2108	2148	40		+
19	**1816**	1796	1836	40		+
20	**1860**	1840	1880	40		+
21	**1904**	1884	1924	40		+
22	**1948**	1928	1968	40		+
23	**1992**	1972	2012	40		+
24	**1728**	1708	1748	40		+

Wyście SCR konwertera zostało zaprogramowane pod kątem dekoderów EvoBox Cyfrowego Polsatu ale z powodzeniem nadaje się też dla dekoderów canal+

Parametry techniczne:

- Pasmo wejściowe: 10,70-11,70 GHz/11,70- 12,75 GHz
- Pasmo wyjściowe: 950-1950 MHz/1100-2150 MHz
- Górne pasmo wejściowe; 11,7-12,75 GHz
- Oscylator górny: 10,4/9,75/10,6 GHz
- Wyjścia kanałów SCR: 24
- Wyjścia sygnałów Full Band: 2
- Wzmocnienie: pow. 57 dB
- Współczynnik szumów: 0,1 dB
- Pobór prądu: 300 mA
- Średnica uchwytu: 40 mm
- Temperatura pracy: - 40˚C + 65˚C

Warto też zauważyć, że najważniejsza w zastosowaniu tej technologii jest dostępność sprzętu (odbiorników) z nią kompatybilnych. Dostępność technologii **UniCable, SCR** w odbiornikach w wolnej sprzedaży jest już od dobrych kilku lat, natomiast platformy cyfrowe w Polsce UniCable/SCR wdrażają stopniowo.

Aktualnie platforma **Cyfrowy Polsat** zapewnia wsparcie w dekoderze **Evobox PVR**,(Unicable I/II) oraz wszystkich modelach własnej produkcji, tj.: **Mini HD 2000**, **HD 3000**, **HD 5000**, **HD 5500s**, **HD 6000** i **PVR HD 7000** (Unicable I), a **nc+** oferuje tą technologię w najnowszych modelach: **4K UltraBOX+** (Unicable I/II), **mediaBOX+** (ADB ITI-3740SX), **turboBOX+** (ABD ITI-5720SX), **wifi Premiumbox+** (ADB NCP-4740SF), **BOX+** (uwaga - tylko ADB ITI-2849/2850/2851S), **PVR BOX+** (uwaga - tylko ADB ITI-5800SX, znany nbox recorder).

Dane techniczne

Parametry techniczne:	
Współczynnik szumów/Noise figure	0,1dB
Wzmocnienie/Gain	min. 57dB
Pobór prądu/Current consumption	300 mA
Kompatybilny z DVB-S2/HDTV	TAK
Masa/Weight	445g
Średnica uchwytu konwertera	40mm

Zalety i wady



+ wszystko jednym kablem!
+ zabezpieczenie złącza F (pokrywa)
+ współczynnik szumów 0,1dB
+ kompatybilny z DVB-S2 i HDTV
+ Obsługa 24 odbiorników SCR!

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do odbioru sygnału telewizji satelitarnej i jego konwersji na sygnał pośredni przekazywany do instalacji antenowej lub odbiornika.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcją instalacji antenowej.
- Montaż powinien być wykonany w sposób stabilny i bezpieczny, zgodnie z zaleceniami producenta anteny.
- Nie używać uszkodzonych konwerterów ani złączy.
- Chronić produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas montażu.
- Nie otwierać ani nie modyfikować obudowy konwertera.
- Produkt należy zabezpieczyć przed długotrwałym działaniem wilgoci w przypadku instalacji, jeśli nie jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Podczas montażu na wysokości należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
- Nie montować instalacji podczas burzy lub w pobliżu linii energetycznych.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Okresowo sprawdzać stan mechaniczny uchwytu i obudowy konwertera.
- W przypadku uszkodzeń lub pogorszenia działania sygnału należy wymienić produkt.
- Zaleca się kontrolę instalacji po silnych wiatrach lub opadach.