Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:44

Link do produktu: https://hollex.pl/konwerter-quad-inverto-premium-p-4425.html

Konwerter Quad Inverto Premium



Cena	**99,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**LNBQD4425**
Kod EAN	**5453001045696**
Producent	**Inverto**

Opis produktu

Konwerter marki **Inverto** (Luksemburg) Universal Premium, został stworzony, aby sprostać zapotrzebowaniu rynku na konwertery odporne na zakłócenia od LTE.

Dzięki najnowszej technologii chipsetów LNB oferuje zoptymalizowane możliwości odbioru. Umożliwia to odbiór telewizji satelitarnej i radia z satelity, oraz jego dystrybucję do max 4 tunerów/dekoderów z pojedynczą głowicą lub dwóch z podwójną głowicą.

LNB obsługuje transmisje HD i UHD oraz posiada doskonałe wartości RF, bardzo niski pobór mocy i optymalne tłumienie zakłóceń sygnałów 4G / LTE.

Główne cechy:

- zgodność z DVB-S2 (HD i UHD)
- niski współczynnik szumów - tylko 0,2dB
- niski pobór mocy
- wysoki stopień tłumienia polaryzacji krzyżowej
- wysoka stabilność częstotliwości
- świetne dopasowanie do dużych anten (szeroki promiennik)

Dane techniczne:

- wsp. szumów: 0,2 dB
- średnica uchwytu promiennika: 40 mm
- zakres częstotliwości wejściowej 10,7 GHz ~ 12,75 GHz
- zakres częstotliwości wyjściowej 950 MHz ~ 2150 MHz
- częstotliwość oscylatora lokalnego: pasmo niskie 9,75 GHz
- częstotliwość oscylatora lokalnego: pasmo wysokie 10,6 GHz
- pobór mocy: max. 120 mA
- cross polaryzacja tłumienie 22 dB min
- stabilność częstotliwości @ 25 C ± 500 kHz max - Zysk 55 dB min.

Dane techniczne

Parametry techniczne:	
Typ konwertera	Quad
Wzmocnienie/Zysk	55 dB Min.
Współczynnik szumów	0.2 dB Typ. (0.7 dB Max.)
Pobór prądu	120 mA Max. 11 ~ 20 V
Masa/Weight	250 g
Średnica mocowania	40mm
Zakres częstotliwości wejściowych	10.7 - 12.75 GHz
Zakres częstotliwości wyjściowych	950 - 2150 MHz

Zalety i wady



+ nowa seria konwerterów Inverto z LTE
+ standardowe wzmocnienie - idealny dla HDTV DVB-S2
+ duży wsp. izolacji polaryzacji
+ mały szum fazowy



- nowość- jeszcze nie jest sprawdzony w praktyce na montażach

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do odbioru sygnału telewizji satelitarnej i jego konwersji na sygnał pośredni przekazywany do instalacji antenowej lub odbiornika.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcją instalacji antenowej.
- Montaż powinien być wykonany w sposób stabilny i bezpieczny, zgodnie z zaleceniami producenta anteny.
- Nie używać uszkodzonych konwerterów ani złączy.
- Chronić produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas montażu.
- Nie otwierać ani nie modyfikować obudowy konwertera.
- Produkt należy zabezpieczyć przed długotrwałym działaniem wilgoci w przypadku instalacji, jeśli nie jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Podczas montażu na wysokości należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
- Nie montować instalacji podczas burzy lub w pobliżu linii energetycznych.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Okresowo sprawdzać stan mechaniczny uchwytu i obudowy konwertera.
- W przypadku uszkodzeń lub pogorszenia działania sygnału należy wymienić produkt.
- Zaleca się kontrolę instalacji po silnych wiatrach lub opadach.