Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 22:21

Link do produktu: https://hollex.pl/multiswitch-technisat-gigaswitch-98k-p-411.html



Multiswitch TechniSat GigaSwitch 9/8K

Cena	**550,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**MULT2769**
Kod EAN	**4019588032460**
Producent	**TechniSat**

Opis produktu

Multiswitch tzw. kaskadowy **GigaSwitch 9/8K firmy TechniSat** z 8 wejściami SAT + **1 wejściem VHF/UHF** z anten telewizji naziemnej. Działa po dołączeniu do multiswitcha głównego **GigaSwitch 9/8G (trzeba kupić razem). Bardzo dobrej jakości multiswitch produkcji niemieckiej.**

Bardzo wysoka separacja wejść i zewnętrzny zasilacz 16V. Produkt znanego niemieckiego producenta TechniSat.

Multiswitch **GigaSwitch 9/8K firmy TechniSat** rozdziela sygnał niezależnie z 2 satelitów na 8 tunerów (analogowe lub cyfrowe, które posiadać muszą sterowanie sygnałem DiSEqC1.0). Wejście VHF/UHF w częstotliwości 48-862MHz.

Do kompletu należy dokupić:

- głowny multiswitch GigaSwitch 9/8G
- dwa konwertery Quatro
- antenę z zezem, jeśli potrzebny jest układ Astra 1 + Hot Bird.
- odpowiednie anteny naziemnej TV

Taki **zestaw jest idealny dla profesjonalnej i pewnej w działaniu sieci zbiorczej dla 8** niezależnych użytkowników korzystających z dwóch dowolnych satelitów - tylko 1 antena satelitarna na dachu plus antena TV.

Zakres częstotliwości:
SAT: 950-2150MHz
VHF: 47... 68..., 125...300MHz
FM: 87,5...108MHz
UHF: 470...862MHz

Poziom:
- naziemna: 70dBuV (max 80dBuV)
- SAT: 70dBuV (max 85 dBuV)

Straty:
od -3 do -1dB (naziemna)
od -2 do +3dB (SAT)

Napięcie zasilania: 230V +/- 10% przez zasilacz 16V

Pobór prądu z zasilacza - 7W/400mA (16V) (wliczając konwerter)
Pobór prądu z odbiornika - 50mA

Max. natężenie prądu dla konwertera - 635mA

Wymiary multiswitcha: 215 x 120 x 35mm

Wymiary opakowania: 225 x 100 x 170mm

Zalety i wady



+ 16 odbiorców z jednego switcha z 2 satelitów
+ produkt TechniSata -made in Germany
+ niski pobór prądu - gdy wszystkie tunery na standby automatycznie wyłącza zasilanie LNB
+ do kaskady z Gigaswitchem 9/8G
+ zewnętrzny zasilacz 16V



- nie jest tani, ale warto

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do dystrybucji sygnałów telewizji satelitarnej i naziemnej w instalacjach zbiorczych do wielu odbiorników.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Instalację powinien wykonywać wykwalifikowany instalator lub osoba posiadająca odpowiednią wiedzę techniczną.
- Przed podłączeniem lub serwisowaniem należy odłączyć zasilanie urządzenia.
- Nie używać produktu w przypadku uszkodzeń obudowy, przewodów lub złącz.
- Produkt należy montować w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, chyba że producent dopuszcza inne warunki pracy.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem oraz przegrzaniem.
- Nie otwierać obudowy ani nie dokonywać samodzielnych napraw.
- Stosować wyłącznie zasilanie o parametrach określonych przez producenta.
- Nieprawidłowy montaż może prowadzić do zakłóceń sygnału lub uszkodzenia urządzeń instalacji.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan przewodów, złączy oraz stabilność instalacji.
- Kontrolować poprawność działania połączeń po zmianach w instalacji lub warunkach pogodowych.
- W przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowej pracy należy zaprzestać użytkowania.