Dane aktualne na dzień: 13-10-2026 15:23

Link do produktu: https://hollex.pl/odbiornik-ab-cryptobox-740hd-p-4937.html

Odbiornik AB CryptoBox 740HD

Cena	**299,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**RECH4937**
Kod EAN	**8588008191088**
Producent	**AB-COM**

Opis produktu

AB Cryptobox 740HD to - nowa wersja z 2026 roku odbiornika AB CryptoBox 750HD.
Ten tani satelitarny dekoder HD oparty na szybkim procesorze 1GHz, 2000DMIPS z dość dobrym wyposażeniem posiada m. in. uniwersalny czytnik kart i slot na moduły CI/**CI+**. W przeciwieństwie do poprzedniego modelu zamiast alfanumerycznego wyświetlacza mamy wyświetlacz 4 segmentowy LED.
Pozostawiono złącza HDMI i SCART (obecnie bardzo rzadko stosowane w tunerach satelitarnych), optyczne S/PDIF i RS-232. Dodatkowo złącze LAN, dwa gniazda USB2.0 oraz poręczny pilot z funkcjami sterowania TV. Tuner posiada funkcje AutoScan i FastScan z obsługa polskich platform. Oprogramowanie do tego tunera umożliwia współpracę z modułami CI/CI+ Canal+ (pre-paid) i Polsat Box .

Porty:

- 1x Tuner DVB-S2
- 1x port HDMI
- 1x SCART
- 1x RS232
- 2x USB 2.0 (1x panel przedni, 1x panel tylni)
- 1 x LAN RJ 45
- 1 x S/PDIF optyczne cyfrowe wyjście audio

Parametry techniczne AB CryptoBox 740HD:

- 1 x tuner DVB-S2 H.265 / HEVC
- 1 x czytnik kart
- 1 x slot CI/CI+
- 1 x HDMI
- 2 x USB 2.0
- 1 x optyczne wyjście audio S/PDIF
- Wyświetlacz 4 pozycyjny, 7-segmentowy
- Automatyczne wykrywanie i identyfikacja satelity na podłączonym przełączniku DiSEqC
- FastScan - automatyczne strojenie kanałów według operatora
- Auto FastScan - automatyczna aktualizacja listy kanałów
- RJ45 ethernet 10/100 MBit
- Obsługa USB Wi-Fi (opcjonalne akcesorium)
- Video: 1920 × 1080P 1920 × 1080i and 1280 × 720p dla HD
- 720 × 480p, 720 × 480i, 720 × 576i, and 720 × 576p dla SD
- Proporcje obrazu: 4:3, 16:9 Pan & Scan, Letterbox
- Audio: MPEG-1/2 layer I and II (Musicam), MPEG4 AAC i MPEG4 AAC-HE (AAC+), LPCM do 48 KHz, MP3
- Obsługiwane formaty audio: MP3, WMA, FLAC, Ogg, MP2
- Obrazy: JPG, BMP, GIF, PNG
- Pamięć na: 20000 kanałów, 200 satelitów, 8000 transponderów
- Obsługa list ulubionych i blokady rodzicielskiej
- Obsługiwane operacje: blokowanie, usuwanie, przenoszenie (grup), zmiana nazwy, zamiana
- 7-dniowy elektroniczny przewodnik programowy (EPG)

- Aktualizacja oprogramowania przez USB, RS232 lub Ethernet
- Wymiary w mm: 260x188.5x46

Typ tunera:

DVB-S2
- Częstotliwość wejściowa: 950 - 2150 MHz
- Poziom sygnału wejściowego od -100 do 5 dBm
- Szybkość transmisji 1 ~ 67,4 MS/s
- Impedancja wejściowa 75Ω
- Satelitarna zgodność z DVB-S2 MPEG-II / MPEG-IV / H.264 / H.265

Strona WWW producenta:

https://abcom.tv/pl

Dane kontaktowe producenta:

AB-COM s.r.o., M. Rázusa 4795/34, 955 01 Topoľčany, Słowacja, e-mail: info@abcom.sk, telefon: +421 38 53 62 667

Strona WWW producenta:

https://abcom.tv/pl

Dane kontaktowe producenta:

AB-COM s.r.o., M. Rázusa 4795/34, 955 01 Topoľčany, Słowacja, e-mail: info@abcom.sk, telefon: +421 38 53 62 667

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Głowice	DVB-S/S2
DiSEqC	1.0/1.1/1.2(USALS) oraz UNICABLE
Gniazda CI/CI+	1x
Czytniki kart	1x
Złącza USB/eSATA	2xUSB
Złącza	S/PDIF - optyczne, HDMI, SCART (euro), 3 x RCA, RS-232
Wyświetlacz	4xLED
Wymiary	260 x 180 x 45 mm
Masa	1,4kg
Zasilanie	175-250V
Pobór energii	max. 30W

Zalety i wady

+ odbiór cyfrowej TV satelitarnej, naziemnej i kablowej
+ 1x CA - czytnik kart i 1x CI/CI+
+ złącze LAN
+ szybkie wyszukiwanie

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do odbioru i dekodowania cyfrowych sygnałów telewizji w standardzie DVB-S2, lub DVB-S2 + DVB-T/T2, oraz do ich odtwarzania na urządzeniach wyświetlających (telewizor, monitor).

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do kompatybilnych instalacji antenowych i urządzeń wyświetlających.
- Przed podłączeniem lub serwisowaniem należy odłączyć zasilanie.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia obudowy, złączy lub przewodów.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem oraz wysoką temperaturą.
- Zapewnić odpowiednią wentylację podczas pracy urządzenia.
- Nie otwierać ani nie modyfikować urządzenia.
- Stosować wyłącznie zasilacz o parametrach określonych przez producenta (jeśli dotyczy).
- Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do braku sygnału lub uszkodzenia sprzętu.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo sygnału i usług

- Produkt może wymagać konfiguracji zgodnej z usługami operatora lub instalacją antenową.
- Nie ingerować w oprogramowanie urządzenia ani systemy zabezpieczeń dostawcy usług.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan przewodów i złączy.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- W przypadku nieprawidłowego działania zaprzestać użytkowania.