Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:36

Link do produktu: https://hollex.pl/odbiornik-vu-uno-4k-se-s2x-fbc-multistream-p-972.html



Odbiornik Vu+ UNO 4K SE S2X FBC Multistream

Cena	**1 490,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**UHD3835**
Kod EAN	**8809288541029**
Producent	**Vu+**

Opis produktu

Vu+ UNO 4K SE - najnowszy odbiornik UHD w wersji już z najnowszą głowicą S2X FBC z kolorowym wyświetlaczem 2,4" TFT LCD od koreańskiego producenta **Marusys**. Zewnętrzny odbiornik obsługujący rozdzielczość UHD 4K (Ultra HD 2160p) oraz kodek wideo HEVC/H.265. Nieograniczone możliwości dzięki zastosowaniu oprogramowania opartego o system operacyjny Linux. Po dodaniu USB Turbo tuner w opcji "Dodatkowa głowica" odbiornik zyskuje możliwość odbioru kanałów **DVB-T2/HEVC.** Urządzenie podłączane jest do jednego ze złącz USB. Należy też do niego podłączyć zewnętrzną antenę naziemną.

Vu+ UNO 4K SE to następca UNO 4K z kolorowym wyświetlaczem 2,4" TFT LCD , który wspiera najnowsze formaty wideo, ale zarazem zostawia pełnię wolności użytkownikowi, dowolność ustawień, porządkowania listy kanałów, nagrywania (także HEVC/UHD) i korzystania z dowolnych kart i modułów CAM. Ma jeden czytnik kart i jedno gniazdo CI/CI+.

Nowa architektura procesora i większa moc sprawiają, że urządzenie jest jeszcze szybsze i posiada większe możliwości.

Potwierdzono poprawne działanie modułów CI/CI+ (bez obsługi ECP).

Na życzenie wgrywamy specjalne oprogramowanie, które umożliwia współpracę tunera z modułami CI+ (nc+).

Parametry techniczne UNO 4K SE:

* System operacyjny Linux (Open-Source Linux System zgodne z E2)
* Typ CPU: ARM Broadcom 7252
* Prędkość CPU: 2 x 1700 MHz
* Pamięć RAM (MB): 2048
* Pamięć Flash (MB): 4096
* Typ pamięci Flash: eMMC
* Wbudowana głowica: podwójna DVB-S/S2X FBC (8 demodulatorów)
* Obsługiwane rozdzielczości wideo: SDTV, HDTV, 3DTV, UHDTV
* PiP (Picture in Picture): Tak
* Gniazdo Common Interface: 1 (bez obsługi ECP)
* Czytnik kart: 1 - po przeprogramowaniu wielosystemowe
* Port USB: 2 (USB 3.0)
* V.24/RS232: Tak (jako RJ-11)
* Gniazdo LAN: 1 Gbit/s
* Wi-Fi: Nie
* eSATA: Nie
* SCART: Nie
* HDMI: 1 (wersja 2.0)
* Inne złącza: cyfrowy dźwięk S/PDIF
* przełączanie kanałów poniżej 1 sekundy
* EPG (przewodnik po programach)
* nieograniczona ilość kanałów i list ulubionych
* menu OSD, obsługa Skinów

Pobór prądu:

* < 36W (praca z LNB) lub 25W (bez LNB)
* < 0,5W (w stanie czuwania)

Zasilanie: 100-240 V/50-60 Hz

Wymiary: 280 x 45 x 198 mm
Masa: 1,354 kg

UWAGA:
Tuner sprzedawany z oprogramowaniem oryginalnym (bardzo ograniczonym pod względem funkcjonalności) lub (na życzenie) oprogramowaniem alternatywnym. Oprogramowanie alternatywne daje bardzo wiele dodatkowych możliwości i w dużym stopniu poprawia funkcjonalność urządzenia ale może też być czasami obarczone błędami programowymi, na które jako sprzedawca nie mamy wpływu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter BT: brak , Dongle (Adapter) Vu+ Bluetooth 4.1 (+ 85,00 zł)
Dodatkowa głowica: brak , Vu+ DVB-T2-C USB Turbo Tuner (+ 290,00 zł)
Promocja: brak
Dodatkowy pilot: brak , Pilot Vu+ Bluetooth BT100 RCU (+ 235,00 zł), Pilot QWERTY do Vu+ (+ 125,00 zł)
Twardy dysk (HDD): brak , 1TB 2.5" (+ 200,00 zł), 2TB 2,5" (+ 450,00 zł)
WiFi: brak , WiFi Vu+ 600Mbps (ac) z anteną (+ 125,00 zł)
Oprogramowanie: Fabryczne , VTI , OpenAtv

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Głowica	1x DUAL FBC DVB-S2X
DiSEqC	1.0/1.1/1.2(USALS)
Gniazda CI	1xCI
Czytniki kart	1x
Złącza USB/eSATA	2x USB3.0
Złącza AV	HDMI, S/PDIF (optyczne)
Wyświetlacz	2,4 cala TFT LCD
Wymiary	280 x 45 x 198 mm
Masa	1,354 kg (bez dysku)
Zasilanie	100/240V AC 50/60 Hz
Pobór energii	max. 36W

Zalety i wady

+ odbiornik Ultra HD, HEVC na Linuksie
+ 1 czytnik kart i 1 gniazdo CI/CI+
+ wyświetlacz 2,4 cala TFT LCD
+ nowy, dwurdzeniowy procesor 1,7 GHz Dual Core
+ możliwość nagrywania (także UHD), pełna wolność w wyborze operatora płatnej TV i ustawień

GPSR

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do odbioru sygnałów telewizyjnych i radiowych, komunikacji bezprzewodowej, transmisji danych oraz sterowania urządzeniami elektronicznymi w systemach RTV/SAT, IT.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do kompatybilnych urządzeń i złączy.
- Nie używać produktu w przypadku uszkodzenia obudowy, złączy lub elementów elektronicznych.
- Chronić produkt przed wilgocią, zalaniem, wysoką temperaturą oraz bezpośrednim działaniem źródeł ciepła.
- Nie otwierać ani nie modyfikować urządzenia.
- W przypadku urządzeń zasilanych należy stosować wyłącznie zasilanie zgodne ze specyfikacją producenta.
- Instalację i demontaż wykonywać przy odłączonym zasilaniu, jeśli dotyczy.
- W przypadku pilotów i urządzeń radiowych unikać ingerencji w układy elektroniczne.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo komunikacji (Wi-Fi / Bluetooth / IR)

- Urządzenia bezprzewodowe należy konfigurować zgodnie z instrukcją producenta.
- Zaleca się stosowanie zabezpieczeń dostępu (np. hasła, parowanie urządzeń).
- Nieudana konfiguracja może powodować brak działania urządzenia.

Konserwacja

- Regularnie sprawdzać stan techniczny urządzenia i złączy.
- Czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
- W przypadku uszkodzenia zaprzestać użytkowania.