

Link do produktu: <https://hollex.pl/konwerter-konwerter-opticum-robust-scr-24ub-3-legacy-p-4654.html>

Konwerter Konwerter Opticum Robust SCR 24UB + 3 Legacy

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Cena | 169,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | LNBU4654 |
| Producent | AX TECHNOLOGY / Opticum |

Opis produktu

Opticum Robust SCR 24UB + 3 LEGACY to konwerter, który ma cztery niezależne wyjścia: 3 zwykłe Universal i jedno SCR (Unicable). Konwerter posiada aż 24 częstotliwości dla wyjścia SCR

Pozwala zatem na **jednoprzewodową (szeregową) transmisję sygnału do kilkunastu (max. 24) odbiorników z oznaczeniem Unicable w menu** oraz z trzech wyjść do trzech zwykłych dekodów.

To świetne rozwiązanie dla instalacji Multiroom w jednym obiekcie.

Konwerter Unicable to rewolucja w telewizji satelitarnej - jedno wyjście konwertera, jeden kabel dla **24** odbiorników cyfrowych. Można łączyć odbiorniki szeregowo przez przelotki lub z zastosowaniem rozgałęźników TV-SAT (zależy od typu odbiornika).

Odbiorniki podłączone szeregowo dzięki Unicable pracują oczywiście w pełni **niezależnie**.

Warunkiem jest funkcja Unicable w menu tunera, która polega na wykorzystaniu do transmisji sygnału 24 częstotliwości:

| ub 24 | częstotliwość centralna | częstotliwość początkowa | częstotliwość końcowa | szerokość kanału UB | EN 50494 | EN 50607 |
|-------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------|----------|
| | MHz | | | | | |
| 1 | 1210 | 1190 | 1230 | 40 | + | + |
| 2 | 1420 | 1400 | 1440 | 40 | + | + |
| 3 | 1680 | 1660 | 1700 | 40 | + | + |
| 4 | 2040 | 2020 | 2060 | 40 | + | + |
| 5 | 978 | 958 | 998 | 40 | + | + |
| 6 | 1028 | 1008 | 1048 | 40 | + | + |
| 7 | 1072 | 1052 | 1092 | 40 | + | + |
| 8 | 1116 | 1096 | 1136 | 40 | + | + |
| 9 | 1160 | 1140 | 1180 | 40 | | + |
| 10 | 1271 | 1251 | 1291 | 40 | | + |
| 11 | 1315 | 1295 | 1335 | 40 | | + |
| 12 | 1359 | 1339 | 1379 | 40 | | + |
| 13 | 1484 | 1464 | 1504 | 40 | | + |
| 14 | 1528 | 1508 | 1548 | 40 | | + |
| 15 | 1572 | 1552 | 1592 | 40 | | + |
| 16 | 1616 | 1596 | 1636 | 40 | | + |
| 17 | 2084 | 2064 | 2104 | 40 | | + |
| 18 | 2128 | 2108 | 2148 | 40 | | + |
| 19 | 1816 | 1796 | 1836 | 40 | | + |
| 20 | 1860 | 1840 | 1880 | 40 | | + |
| 21 | 1904 | 1884 | 1924 | 40 | | + |
| 22 | 1948 | 1928 | 1968 | 40 | | + |
| 23 | 1992 | 1972 | 2012 | 40 | | + |
| 24 | 1728 | 1708 | 1748 | 40 | | + |

Wyście SCR konwertera zostało zaprogramowane pod kątem dekoderek EvoBox Cyfrowego Polsatu ale z powodzeniem nadaje się też dla dekoderek canal+

Parametry techniczne:

- Pasmo wejściowe: 10,70-11,70 GHz/11,70- 12,75 GHz
- Pasmo wyjściowe: 950-1950 MHz/1100-2150 MHz
- Górne pasmo wejściowe: 11,7-12,75 GHz
- Oscylator górny: 10,4/9,75/10,6 GHz
- Wyjścia kanałów SCR: 24
- Wyjścia sygnałów Full Band: 3
- Wzmocnienie: pow. 57 dB
- Ilość wyjść full band: 3
- Współczynnik szumów: 0,1 dB
- Pobór prądu: 300 mA
- Średnica uchwytu: 40 mm
- Temperatura pracy: - 40°C + 65°C

Warto też zauważyć, że najważniejsza w zastosowaniu tej technologii jest dostępność sprzętu (odbiorników) z nią kompatybilnych. Dostępność technologii **UniCable**, **SCR** w odbiornikach w wolnej sprzedaży jest już od dobrych kilku lat, natomiast platformy cyfrowe w Polsce UniCable/SCR wdrażają stopniowo.

Aktualnie platforma **Cyfrowy Polsat** zapewnia wsparcie w dekodzerze **Evobox PVR**, (Unicable I/II) oraz wszystkich modelach własnej produkcji, tj.: **Mini HD 2000**, **HD 3000**, **HD 5000**, **HD 5500s**, **HD 6000** i **PVR HD 7000** (Unicable I), a **nc+** oferuje tą technologię w najnowszych

modelach: **4K UltraBOX+** (Unicable I/II), **mediaBOX+** (ADB ITI-3740SX), **turboBOX+** (ABD ITI-5720SX), **wifi Premiumbox+** (ADB NCP-4740SF), **BOX+** (uwaga - tylko ADB ITI-2849/2850/2851S), **PVR BOX+** (uwaga - tylko ADB ITI-5800SX, znany nbox recorder).

Dane techniczne

Parametry techniczne:

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Współczynnik szumów/Noise figure | 0,1dB |
| Wzmocnienie/Gain | min. 57dB |
| Pobór prądu/Current consumption | 300 mA |
| Kompatybilny z DVB-S2/HDTV | TAK |
| Masa/Weight | 455g |
| Średnica uchwyty konwertera | 40mm |

Zalety i wady



- + wszystko jednym kablem!
- + zabezpieczenie złącza F (pokrywa)
- + współczynnik szumów 0,1dB
- + kompatybilny z DVB-S2 i HDTV
- + Obsługa 24 odbiorników SCR!