

Link do produktu: <https://hollex.pl/konwerter-optyczny-invacom-fibre-mdu-feed-p-4540.html>

Konwerter optyczny Invacom Fibre MDU + Feed



Cena	699,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	OPT4540

Opis produktu

Konwerter optyczny Fibre MDU Optical Universal brytyjskiej firmy **Global Invacom**.

W komplecie specjalny promiennik przykręcany z mocniejszą od oryginalnej osłoną. Klasyczne mocowanie fi40mm. Promiennik został opracowany w latach 90 przez polskich konstruktorów pod kątem dużych (pow 120cm) anten podświetlanych.

Z wyglądu zwykły konwerter z promiennikiem do anten podświetlanych, ale to specjalny konwerter optyczny z wyjściem wprost do światłowodu z osobnym zasilaniem (w komplecie jest zasilacz). Zasilanie można przedłużyć zwykłym kablem koncentrycznym.

Zastosowanie:

- zalecany szczególnie do profesjonalnych instalacji zbiorczych w budynkach, gdzie może być zainstalowana jedna antena satelitarna na dachu (szklane wieżowce, rezydencje, zabudki, duże hotele) a światłowodem można rozprowadzić sygnał przez splittery optyczne do odległych miejsc (nawet do 1km), gdzie instaluje się lokalnie tzw. Virtual MDU oraz zwykłe multiswitchce lub pojedyncze odbiorniki satelitarne.

Do kompletu należy dokupić:

- antenę satelitarną - min. 1m, zalecana to OFC-1200AE
- połączeniowe kable optyczne (najlepiej już przygotowane)
- splittery 1/2 lub 1/4 w zależności od tego jak sygnał będzie rozdzielany (może nie być potrzebny przy prostej instalacji)
- tzw. **Virtual MDU Quatro** (do multiswitcha) lub **Virtual MDU Quad** (do 4 odbiorników sat), czyli przejściówka między instalacją optyczną, a kablami koncentrycznymi.

Opis konwertera:

- kolor obudowy biały,
- specjalne wyjście optyczne oraz dodatkowe wyjście dla zasilania,
- specjalny promiennik dla dużych anten satelitarnych opracowany w latach 90 przez firmę Mifer
- filtr UV + "daszek" nad promiennikiem,
- radiator.

Specjalnie dobrane parametry znane z konwerterów Global Invacom:

- równy stopień nachylenia charakterystyki wzmocnienia w całej częstotliwości,
- bardzo niski stopień interferencji,
- poziom o 10 dB lepszy niż inne konwertery na rynku,
- lepszy tzw. **Superior Phase Noise** (szum fazowy) o 10dB niż inne konwertery Universal na rynku, dzięki zastosowaniu zaawansowanych filtrów opracowanych przy pomocy oprogramowania 3D Filter,
- wyeliminowano interferencje w paśmie 850MHz-1700MHz, co poprawia odbiór słabych sygnałów.

Producent:

Produkcja w Chinach, przygotowanie i kontrola jakości w Wielkiej Brytanii.
Promiennik polskiej produkcji.

Firma Hollex Sat Systems jest wyłącznym dystrybutorem oryginalnych produktów *Global Invacom*.

Opis przygotowania instalacji opartych na konwerterze optycznym i światłowodach tyłkow magazynie SAT Kurier 12/2009 - zapraszamy do prenumeraty.

Dane techniczne

Parametry techniczne:

Częstotliwość wejściowa	10.7 - 12.75 GHz
Częstotliwość wyjściowa	950 -5.45GHz
Długość fali optycznej	1310nm
Współczynnik szumów	około 0,5 dB
Maksymalny i minimalny zysk	72 - 62dB
Szum fazowy	1 KHz -55dBc/Hz 10KHz -80dBc/Hz 100KHz -100dBc/Hz 1MHz -110dBc/Hz
Złącze wyjścia optycznego	FC/PC
Moc na wyjściu optycznym	7 dBm +/- 0.2dBm
Średnica uchwytu	40 mm
Zasilanie	12V

Zalety i wady



- + nowość - specjalny konwerter optyczny
- + prosty i skuteczny w rozległych instalacjach zbiorczych
- + konwerter do zwykłej anteny satelitarnej
- + aż 5 lat gwarancji