

Link do produktu: <https://hollex.pl/multiswitch-opticum-oms-trq-58-platinum-line-p-4675.html>

## Multiswitch Opticum OMS TRQ 5/8 Platinum Line



Cena	<b>229,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>MULT4675</b>
Producent	<b>AX TECHNOLOGY / Opticum</b>

### Opis produktu

#### Multiswitch Opticum OMS TRQ 5/8 **Platinum Line**

przeznaczony jest do rozbudowy wewnętrznej instalacji antenowej systemu telewizji satelitarnej DVB-S2 i naziemnej DVB-T2. Urządzenie umożliwia odbiór programów z jednej satelity i podłączenie do **8 tunerów satelitarnych, lub telewizorów**. Nowa seria **Platinum Line** z regulacją tłumienia sygnału telewizji naziemnej (**0-15dB**)

Połączane gniazda F w sposób istotny zmniejszają straty sygnału na przyłączy kabli antenowych, oraz brak zjawiska utleniania.

Multiswitch automatycznie rozpoznaje rodzaj sygnału jaki będzie przekazywany do tunerów.

W instalacji należy uwzględnić podłączenie multiswitcha do anteny satelitarnej o średnicy nie mniejszej niż 0,8 m i konwertera Quattro lub Quad oraz antenę telewizji naziemnej.

Rozdzielenie sygnału satelitarnego i naziemnego wychodzącego z multiswitcha odbywa się za pomocą gniazd abonenckich końcowych.

Zasilanie multiswitcha odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza dzięki czemu wyeliminowane jest zjawisko zwiększonej temperatury pracy będące częstym powodem uszkodzeń urządzenia.

#### **Przy montażu urządzenia należy uwzględnić istniejące warunki instalacyjne dotyczące zasilania:**

- lokalizacji z dala od wpływu warunków atmosferycznych
- zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych
- odpowiedniej wentylacji

#### **Podłączenie:**

- jeden konwerter Quattro lub Quad
- jedna antena naziemna DVB-T
- 8 tunerów satelitarnych

#### **Dane techniczne:**

- Zakres częstotliwości SAT : 950-2200 MHz
- Zakres częstotliwości TER : 47-862 MHz
- Wzmocnienie SAT (950-2150 MHz) : 2 dB
- Wzmocnienie TER (47-862 MHz) : 4 dB
- Separacja SAT do TER : 30 dB
- Separacja TER do SAT : 28 dB
- Separacja między polaryzacjami H/V : 25 dB
- Maksymalny poziom wyjściowy SAT : 95 dBuV
- Maksymalny poziom wyjściowy TER : 85 dBuV
- Impedancja wejść/wyjść : 75 Ohm
- Przełączanie polaryzacji/pasma : 13V/18V 13V/22kHz-18V/22kHz
- Zasilanie z sieci: 230V AC 50Hz

- Temperatura pracy : 0...+55 oC
- Wymiary : 175 x 133 x 54 mm (realne wymiary)

#### Zestaw zawiera:

- Multiswitch
- Klucz do wkręcania złącza F
- Zasilacz sieciowy
- Oryginalne opakowanie

#### Dane techniczne

##### Parametry techniczne:

pasmo TV naziemnej	47-862MHz
pasmo TV SAT	950-2200MHz
separacja Sat. do Ter.	30dB
separacja pomiędzy polaryzacjami	25dB
wzmocnienie Sat.	2dB
wzmocnienie TV naz.	4dB
max. poziom wyjściowy Sat.	95dBuV
max. poziom wyjściowy Ter.	85dBuV
zasilanie	230V, 50Hz
wymiary	175x133x54mm

#### Zalety i wady

- + niski pobór prądu
- + niska cena
- + zabezpieczone złącza
- + zasilacz na F

