

Link do produktu: <https://hollex.pl/wzmacniacz-masztowy-terra-ma081t-2xuhf-fmvhf-p-4918.html>

Wzmacniacz masztowy Terra MA081T 2xUHF + FM/VHF

Cena	159,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	WZM4918
------------------	----------------

Producent	Terra
-----------	--------------

Opis produktu

Terra MA081T to wysokiej klasy wzmacniacz pasmowy do montażu bezpośrednio na maszcie antenowym przeznaczony dla domowych instalacji antenowych.

Posiada 3 wejścia podzielone na pasma: **UHF, UHF VHF,/FM** i jedno wyjście.

Dzięki temu nie potrzebna dodatkowa zwrotnica.

Wszystkie wejścia posiadają wzmacnienie z płynną regulacją.

UHF1 - 30dB

UHF2 - 30dB

FM/VHF - 20dB

Urządzenie o wymiarach 89x107x43mm posiada hermetyczną obudowę i opaskę do montażu na maszcie.

Zasilanie 12V, 60mA po kablu na złączu wyjściowym.

Maksymalny poziom sygnału wyjściowego: 108dBuV

Temperatura pracy: -20 do +50

Tłumi sygnały LTE

Parametry techniczne:

Rodzaj towaru		Wzmacniacz masztowy	
Model		MA-081T	
Marka		TERRA	
Typ		RTV/CATV	
Zastosowanie		zewnątrzny	
Pasma		FM+VHF+2xUHF	
Wejścia/Wyjścia	liczba wejść	3	
Wejścia/Wyjścia	liczba wyjść	1	
Przełącznik DC 0/12 V		NIE	
Regulacja wzmacnienia		TAK	
Parametry wzmacnienia			
Wejście 1	częstotliwość	88...108/174...230	
Wejście 1	wzmacnienie	dB	20
	regulacja wzmacnienia	dB	-12...0
Wejście 2	częstotliwość	470...694	
Wejście 2	wzmacnienie	dB	30
	regulacja wzmacnienia	dB	-15...0
Wejście 3	częstotliwość	470...694	
Wejście 3	wzmacnienie	dB	30
	regulacja wzmacnienia	dB	-15...0
Prekorekcja charakterystyki kabla		NIE	
Dane techniczne urządzenia			
Max. poziom wyjściowy	IMD3=60 dB (DIN45004B)	dB μ V	108
	IMD2=60 dB (EN50083-3)	dB μ V	105
Szumy własne	UHF	dB	<3
Odlewna obudowa		TAK	
Wbudowany filtr LTE		LTE 700	
Typ złącza sygnałowego		F	
Wyjście testowe RF		NIE	
Zasilanie		V	DC 12
Pobór prądu		A	0,06
Zasilanie zdalne		DC 12 V	
Temperatura pracy		°C	-20...+50
Wymiary		mm	89x107x43
Masa		kg	0,2

Dane techniczne

Parametry techniczne:
 wymiary
 zasilanie
 max. poziom wyjściowy
 ilość wejść
 ilość wyjść

89x107x43mm
 12V, 60mA
 108dB μ V
 3
 1

pasmo UHF (470-790 MHz)
pasmo VHF (174-230 MHz)
pasmo FM (88-108 MHz)
regulacja wzmacnienia UHF
regulacja wzmacnienia VHF

max. 30dB
max. 20dB
max. 20dB
0 -15dB
0 -12dB

Zalety i wady



- + tani i dobry wzmacniacz
- + niewielka obudowa
- + idealne urządzenie dla domków jednorodzinnych
- + produkt markowy - Terra
- + nie potrzebna dodatkowa zwrotnica