

Link do produktu: <https://hollex.pl/wzmacniacz-televes-1we5wy-552320-p-4398.html>

Wzmacniacz Televes 1WE/5WY 552320



Cena	180,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	WZM4398
Kod EAN	8424450204580
Producent	Televes

Opis produktu

5-wyjściowy wzmacniacz domowy (4+TV) do rozszerzenia domowej sieci TV naziemnej znanej hiszpańskiej firmy Televes. Jedno z wyjść oznaczone TV posiada mniejsze wzmocnienie do bezpośredniego połączenia z telewizorem (bez instalacji gniazda).

Wzmacniacz Wyposażony w filtr LTE/4G.

ref. 552320

Cechy wzmacniacza Televes 1/5:

- szerokie pasmo 47-694MHz
- Małe wymiary (146 x 53 x 35 mm)
- Wzmocnienie 16dB (12dB wyjście TV) z płynną, wspólną regulacją
- Wysokie wzmocnienie oraz poziom wyjściowy >109dBuV
- Zasilacz impulsowy gwarantujący wydajność energetyczną (2,3W)
- Złącza F

Liczba wyjść		5
Wyjście TV		Tak
Zakres częstotliwości	MHz	47 ... 694
Zysk	dB	16
Zysk @TV	dB	12
Poziom wyjściowy DIN45004B	dB μ V	> 102
Poziom wyjściowy EN50083 IMD3 2tones -35dB	dB μ V	109
Współczynnik szumu	dB	6
Napięcie wejściowe	Vac	196 ... 253
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz / 60 Hz
Maks. prąd	mA	23
Zużycie przy maks. mocy	W	2,3
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Indeks ochronny		20

Dane techniczne

Zalety i wady



- + tani i dobry wzmacniacz z 5 wyjściami
- + niewielka obudowa
- + idealne urządzenie dla domków jednorodzinnych
- + produkt markowy - Televes

GPSR

Bezpieczeństwo użytkownika

- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Montaż powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta.
- Produkt należy zamocować w sposób stabilny i bezpieczny.
- Nie używać uszkodzonych elementów.
- Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji konstrukcyjnych produktu.
- Podczas montażu na wysokości należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
- Nie montować anten podczas burzy ani w pobliżu napowietrznych linii energetycznych.
- W przypadku produktów wymagających zasilania należy stosować wyłącznie źródła zasilania zgodne ze specyfikacją producenta.
- Chronić urządzenia elektroniczne przed wilgocią, o ile producent nie przewidział zastosowania zewnętrznego.
- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Konserwacja

- Okresowo kontrolować stan techniczny produktu, połączeń oraz elementów mocujących.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, śladów korozji lub przegrzania należy zaprzestać użytkowania i wymienić produkt.