

Link do produktu: <https://hollex.pl/wzmacniacz-televes-1we5wy-552320-p-4398.html>

## Wzmacniacz Televes 1WE/5WY 552320



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>159,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>WZM4398</b>       |
| Kod EAN          | <b>8424450204580</b> |
| Producent        | <b>Televes</b>       |

### Opis produktu

5-wyjściowy wzmacniacz domowy (4+TV) do rozszerzenia domowej sieci TV naziemnej znanej hiszpańskiej firmy Televes. Jedno z wyjść oznaczone TV posiada mniejsze wzmocnienie do bezpośredniego połączenia z telewizorem (bez instalacji gniazda).

Wzmacniacz Wyposażony w filtr LTE/4G.

ref. 552320

#### Cechy wzmacniacza Televes 1/5:

- szerokie pasmo 47-694MHz
- Małe wymiary (146 x 53 x 35 mm)
- Wzmocnienie 16dB (12dB wyjście TV) z płynną, wspólną regulacją
- Wysokie wzmocnienie oraz poziom wyjściowy >109dBuV
- Zasilacz impulsowy gwarantujący wydajność energetyczną (2,3W)
- Złącza F

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| <b>Liczba wyjść</b>                                       |            | 5             |
| <b>Wyjście TV</b>   |            | Tak           |
| <b>Zakres częstotliwości</b>                              | MHz        | 47 ... 694    |
| <b>Zysk</b>   | dB         | 16            |
| <b>Zysk @TV</b>   | dB         | 12            |
| <b>Poziom wyjściowy<br/>DIN45004B</b>                     | dB $\mu$ V | > 102         |
| <b>Poziom wyjściowy<br/>EN50083 IMD3 2tones<br/>-35dB</b> | dB $\mu$ V | 109           |
| <b>Współczynnik szumu</b>                                 | dB         | 6             |
| <b>Napięcie wejściowe</b>                                 | Vac        | 196 ... 253   |
| <b>Zakres częstotliwości<br/>sieci</b>                    |            | 50 Hz / 60 Hz |
| <b>Maks. prąd</b>   | mA         | 23            |
| <b>Zużycie przy maks.<br/>mocy</b>                        | W          | 2,3           |
| <b>Temperatura pracy</b>                                  | °C         | -5 ... 45     |
| <b>Indeks ochronny</b>                                    |            | 20            |

## Dane techniczne

## Zalety i wady

- + tani i dobry wzmacniacz z 5 wyjściami
- + niewielka obudowa
- + idealne urządzenie dla domków jednorodzinnych
- + produkt markowy - Teledes

